Produktlinie

CISRACK

Typ

RM-CI-T15

Unterstützte Modelle MERAKI Z4

ABMESSUNGEN	1U
FARBE	Metallic Blue
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS (Höhe x Breite x Tiefe)	44 x 482 x 217 mm 1.73 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die 2 Gummifüße (auf der Vorderseite des Geräts) von der Unterseite des Cisco Geräts.
2. Entfernen Sie die 2 Schrauben (auf der Vorderseite des Geräts) von der Unterseite der Cisco Geräts.
3. Setzen Sie Ihre Cisco Appliance von hinten durch die Öffnung des Racks ein.
4. Drehen Sie das Rack mit dem Cisco Gerät um.
5. Verwenden Sie die Originalschrauben, um das Cisco Gerät am Rack zu befestigen, und drehen Sie es wieder um. Tipp: Verwenden Sie eine Tischkante, damit das Gerät am Rahmen anliegt und die Schraubenlöcher übereinstimmen.
6. Legen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit zwei Kabelbindern.
7. Führen Sie das Niederspannungskabel durch die große quadratische Öffnung zur Vorderseite des Racks und schließen Sie es an den Stromanschluss an.
8. Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit dem dritten Kabelbinder fest.
9. Platzieren Sie das Lichtrohr durch die Öffnung des Racks. Siehe Bild oben.
10. Platzieren Sie Ihr CisRack in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGSINHALT

Anz.	Beschreibung
1	CisRack + Lichtrohr
3	Kabelbinder
1	Schlüssel Torx T8

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 1 - 30-10-2023

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
559 S Interstate 35, Suite 350
Round Rock - TX 78664
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT