RM-CI-T30

VERKÄUFER
CISCO

UNTERSTÜTZTE MODELLE
C8111-G2-MX

FARBE
CISCO BLUE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 366 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

1. Drehen Sie das Gerät um. Entfernen Sie die vier Gummifüße und zwei Bolzen von der Rückseite der Unterseite.
2. Schieben Sie das Gerät rückwärts durch die VORDERE Öffnung des Racks.
3. Drehen Sie das Rack um. Befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Bolzen am Rack.
4. Platzieren Sie das Netzteil auf dem Rack. Sichern Sie es mit den 2 Kabelbindern.
5. Führen Sie das Netzkabel durch die runde Öffnung an der Vorderseite des Racks. Schließen Sie es an den Netzeingang an. Sichern Sie das überschüssige Kabel mit einem Kabelbinder.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1 Rackmontage
3 Kabelbinder
2 Bolzen
1 Lichtleiterrohr
1 Linse

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.