Produktlinie
CISRACK

Typ
RM-CI-T8

Unterstützte Modelle CISCO FIREPOWER 1010 CISCO ASA 5506-X

ABMESSUNGEN	1.3/2U
FARBE	Metallic Blue
ABMESSUNGEN DER VERPACKUNG	80 x 520 x 270 mm 3.14 x 20.47 x 10.63 in
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS (Höhe x Breite x Tiefe)	57 x 482 x 217 mm 2.24 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Legen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit zwei Kabelbindern.
2. Optional können Sie **auf eigene Gefahr** die Frontplatte (Lünette) vom Cisco Firepower 1010 entfernen und auf der Vorderseite des Racks platzieren. Überprüfen Sie in Ihrem Cisco-Benutzerhandbuch, ob Sie mit diesem Verfahren nicht gegen Ihre Garantie verstoßen.
3. Platzieren Sie Ihr Cisco Gerät rückwärts durch die Öffnung des Racks, und befestigen Sie es mit den 2 mitgelieferten Schrauben an der Unterseite und ziehen Sie sie leicht an.
4. Führen Sie das Niederspannungskabel durch die große quadratische Öffnung zur Vorderseite des Racks und schließen Sie es an den Stromanschluss an.
5. Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit dem dritten Kabelbinder fest.
6. Platzieren Sie Ihr CisRack in Ihrem 19-Zoll-Rack.
7. Platzieren Sie die Rackmount.IT-Frontplatte **UNTER** dem „CisRack“ in Ihrem 19-Zoll-Rack. Zusammen sind sie 2U hoch.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGSINHALT

Anz.	Beschreibung
1	CisRack + Frontplatte
3	Kabelbindern
2	Schrauben M3x8mm

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.
Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 2 - 12-10-21

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT