Produktlinie

CR-RACK

Typ

RM-CR-T1


Unterstützte Modelle CRADLEPOINT E300

ABMESSUNGEN	1.3/2U
FARBE	RAL 9005 Black
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS (Höhe x Breite x Tiefe)	57 x 482 x 217 mm 2.24 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Optional: Entfernen Sie die Metallkreise mit einem Schraubendreher und einem Hammer und verbinden Sie die Pigtails von der Rückseite des Cradlepoint zu den runden Löchern, Pigtails nicht vorgesehen.
2. Entfernen Sie die beiden Schrauben von der Unterseite des Geräts. Eine Schraube befindet sich auf der linken Geräterückseite und die andere auf der rechten Gerätevorderseite.
3. Stellen Sie Ihr Cradlepoint auf das Rack.
4. Befestigen Sie Ihr Gerät mit den zwei M3x20-Schrauben von der Unterseite des Geräts.
5. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem CradlePoint und befestigen Sie das Kabel mit dem Kabelbinder am Rack (Detail 1).
6. Schließen Sie die Kabel Ihres Geräts an die Anschlüsse an.
7. Optional: Sie können Ihre eigenen Glasfaser-Patchkabel an die SFP-Ports anschließen.
8. Verwenden Sie die Kabelbinder, um die Kabel zusammenzuhalten.
9. Platzieren Sie Ihr CP-Rack in Ihrem 19-Zoll-Rack.
10. Platzieren Sie die Rackmount.IT-Frontplatte UNTER dem „BC-Rack“ in Ihrem 19-Zoll-Rack. Zusammen sind sie 2U hoch.



Detail 1

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGSINHALT

Anz.	Beschreibung
1	CR-rack
3	Kabelbinder
2	Schrauben M3x20mm
5	Kabeln- 0.5 meter

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 1 31-03-2023

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT