Produktlinie
FORTIRACK

Typ
RM-FR-T20

Unterstützte Modelle
FORTIGATE 90G
FORTIGATE 91G

ABMESSUNGEN	1U
FARBE	RAL 9003 White
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS (Höhe x Breite x Tiefe)	44 x 482 x 217 mm 1.73 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die vier Gummifüße von der Unterseite des FortiGates.
2. Platzieren Sie Bis zu Zei FortiGate rückwärts auf das Rack und befestigen Sie es mit den 2 mitgelieferten Schrauben an der Unterseite und ziehen Sie sie leicht an.
3. Platzieren Sie bis zu 4 Netzteile auf dem Erweiterungsrack
4. Um das Netzteil zu installieren, stecken Sie die Kabelbinder durch die dafür vorgesehenen Löcher, platzieren Sie das Netzteil auf dem Rack zwischen den Kabelbinder und ziehen Sie es fest.
5. Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit ein Kabelbinder fest.
6. Schieben Sie das Verlängerungsstück wie auf dem Bild gezeigt in das Rack und befestigen Sie die beiden Teile mit 2 Unterlegscheiben und M3x6mm Schrauben.
7. Platzieren Sie Ihre FortiRack in Ihrem 19-Zoll-Rack.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts

PACKUNGSINHALT

Anz.	Beschreibung
1	FortiRack
1	FortiRack Verlängerungsstück
12	Kabelbinder
6	Schrauben M3x6mm
2	Unterlegscheiben

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.
Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 1 - 27-10-2023

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT