RM-PA-T12

VERKÄUFER
PALO ALTO

UNTERSTÜTZTE MODELLE
ION 1200S Series
PA-415 Series

FARBE
SIGNAL WHITE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 217 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die drei Bolzen an der Geräteunterseite.
2. Stellen Sie das Palo Alto mit den Anschlüssen nach vorn auf das Rack, leicht gekippt, zuerst rechts einrasten, dann links.
3. Befestigen Sie das Gerät unten mit den drei mitgelieferten Bolzen.
4. Für das Netzteil: Führen Sie die Kabelbinder durch die vorgesehenen Löcher, setzen Sie das Netzteil dazwischen und ziehen Sie sie fest.
5. Führen Sie das Netzkabel durch das vorgesehene Loch und schließen Sie es am Gerät an.
6. Sichern Sie das Kabel am Rack und fixieren Sie überschüssige Länge mit einem Kabelbinder.
7. Wiederholen Sie die Schritte für ein zweites Netzteil, falls vorhanden.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1 Rackmount
1 Extention plate
9 Kabelbinder
3 Schrauben

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.