Produktlinie

WG-RACK

Typ

RM-WG-T6
RM-WG-T6i

Unterstützte Modelle

WATCHGUARD
FIREBOX T20
FIREBOX T40
FIREBOX T25
FIREBOX T45
FIREBOX T45-POE

ABMESSUNGEN	1U
FARBE	WatchGuard Red
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS (Höhe x Breite x Tiefe)	44 x 482 x 217 mm 1.73 x 18.98 x 8.54 in



MONTAGEANLEITUNG

1. Nur für Firebox T40: Legen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit zwei Kabelbinder. Siehe Detail 1.
2. Entfernen Sie die vier Gummifüße from vom WatchGuard.
3. Entfernen Sie zwei Schrauben von beiden Seiten des WatchGuards mit dem Torx-Schlüssel.
4. Stellen Sie Ihre WatchGuard auf das Rack und befestigen Sie das Gerät mit den mitgelieferten Schrauben und ziehen Sie sie leicht an.
5. Nur für Firebox T40: Binden Sie die überschüssige Länge des Netzkabels mit ein Kabelbinder fest. Siehe Detail 1.
6. Schließen Sie die Kabel Ihres WatchGuards an die Anschlüsse an. Tipp: Beginnen Sie mit der untersten Reihe.
7. Optional: Verwenden Sie die Kabelbinder, um die Kabeln zusammenzuhalten.
8. Platzieren Sie Ihr WatchGuard in Ihrem 19-Zoll-Rack.



Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGSINHALT

Anz.	Beschreibung
1	WG-Rack + RJ45 Verbindungsstücken
5	Kabelbinder
1	Torx Sclüssel
2	Schrauben M3x8mm
7	Kabeln - 0.5 meter

Die Industrieversion wird mit geschirmten Verbindungsstücken und Kabeln geliefert.

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

Revision 5 - 02-02-2022

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
9201 Metric Blvd - Unit A
Austin - TX 78758
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT