RM-CI-T26

VERKÄUFER
CISCO

UNTERSTÜTZTE MODELLE
Z4C

FARBE
CISCO BLUE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 366 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die vier Gummifüße und die zwei Schrauben (an der Vorderseite des Geräts angebracht) von der Unterseite Ihres Geräts.
2. Führen Sie Ihr Gerät rückwärts durch die VORDERSEITE des Racks.
3. Drehen Sie das Rack um und verwenden Sie die zwei schrauben, um das Gerät am Rack zu befestigen.
4. Legen Sie das Netzteil auf das Rack und befestigen Sie es mit zwei Kabelbindern.
5. Führen Sie das Netzkabel durch das quadratische Loch an der Vorderseite des Racks und verbinden Sie es mit dem Stromeingang. Verwenden Sie einen Kabelbinder, um das Netzkabel am Rack zu sichern, und binden Sie die überschüssige Länge mit einem Kabelbinder fest.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1 Rackmount
4 Kabelbinder
2
1 Lichtleiter

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.