Produktlinie

CR-RACK

Typ

RM-CR-D3

Unterstützte Modelle

R1900
MIT OPTIONAL RX-30

ABMESSUNGEN	DIN
FARBE	RAL 9005 Black
ABMESSUNGEN DES PRODUKTS (Höhe x Breite x Tiefe)	200 x 60 x 200 mm 7.87 x 2.36 x 7.87 in





MONTAGEANLEITUNG

1. Befestigen Sie den DINclip mit 2 M4x6 Schrauben und 2 M4 Muttern an der Rückseite der Halterung unter Verwendung des Inbusschlüssels.
2. Wenn gewünscht, können Sie einen R1900 oben auf den RX-30 legen. Verwenden Sie in diesem Fall die M4x40 Schrauben anstelle der M4x8 zum Befestigen. Es wird auch möglich sein, die Geräte sowohl horizontal als auch vertikal zu installieren. Die weitere Installation wird dieselbe sein.
3. Platzieren Sie Ihr Gerät auf der Halterung und richten Sie die Schraubenlöcher des Geräts mit denen der Halterung aus.
4. Führen Sie die vier M4x8 Schrauben durch die Schraubenlöcher und sichern Sie sie mit den vier M4 Muttern.
5. Befestigen Sie die Halterung am DIN-Schiene.

Bitte sorgen Sie für eine angemessene Belüftung gemäß den Richtlinien des Herstellers des Netzwerkgeräts.

PACKUNGSINHALT

Anz.	Beschreibung
1	CR-mount
1	DINclip
4	Schrauben M4x8
4	Schrauben M4x40
2	Schrauben M4x6 T10
6	Muttern M4 SEC
1	Inbusschlüssel T10

Nehmen Sie Rücksicht auf die Umwelt und recyceln Sie, wann immer dies möglich ist.

Die Rackmount-Kits von Rackmount.IT sind RoHS-konform, werden in den Niederlanden entwickelt und hergestellt und bestehen aus hochwertigen Teilen.

Bei Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Reseller oder sales@rackmount.it.

07-05-2024

EMEA Office
Nonnenveld 27
4811 HN Breda
The Netherlands
T +31 76 200 37 40
E sales@rackmount.it
WWW.RACKMOUNT.IT

US Office
559 S Interstate 35, Suite 350
Round Rock - TX 78664
United States
T +1 512 521 03 33
E sales-us@rackmount.it

RACKMOUNT.IT