RM-FR-D21

VERKÄUFER
FORTINET

UNTERSTÜTZTE MODELLE
FG-50
FG-50-SFP
FG-50-SFP-POE
FG-40F
FG-51G
FG-51G-SFP
FG-51G-SFP-POE
FG-40F-3G4G

FARBE
SIGNAL WHITE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
220 x 90 x 228 mm
8.66 x 3.53 x 8.98 inch





MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die vier Gummifüße sowie die Schrauben an der linken und rechten Seite.
2. Verbinden Sie den FortiDIN mit dem Gerät mithilfe der mitgelieferten Kabel.
3. Schließen Sie das Stromkabel und das Erdungskabel an.
4. Setzen Sie das Gerät in die DIN-Schiene ein.
5. Verwenden Sie die M3-6-Schrauben, um das Gerät links und rechts am FortiDIN zu befestigen, und die M3-55-Schrauben, um das FortiGate von unten zu sichern. Achten Sie darauf, die Schrauben gerade auszurichten und senkrecht einzusetzen, um das Festziehen zu erleichtern.
6. Stecken Sie den männlichen Anschlussblock in den weiblichen Anschlussblock und sichern Sie ihn durch Anziehen der Schrauben.

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1 FortiDIN
1 Männlicher Anschlussblock
6 S/FTP-Kabel
1 USB-Kabel
2 M3-55-Schrauben
2 M3-6-Schrauben
1 Inbusschlüssel

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.