RM-FR-T21

PRODUKTLINIE
FORTIRACK

VERKÄUFER
FORTINET

UNTERSTÜTZTE MODELLE
50G Series
40F Series

FARBE
SIGNAL WHITE

ABMESSUNGEN
(HxBxT)
44 x 483 x 217 mm
1.73 x 19.00 x 8.54 inch



MONTAGEANLEITUNG

1. Entfernen Sie die Gummifüße an der Unterseite des Geräts.
2. Platzieren Sie das Gerät im Rack und befestigen Sie es mit zwei Schrauben.
3. Verbinden Sie das Gerät mit den Keystones mithilfe der mitgelieferten Kabel.
4. Bündeln Sie die Kabel mit Klettbändern.

Optional

5. Ersetzen Sie das FSP-Keystone durch ein RJ45-Keystone, wenn Sie DSL verwenden. Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um das Gerät mit dem Keystone zu verbinden.
6. Wenn Sie ein externes Netzteil verwenden, befestigen Sie es mit den mitgelieferten Kabelbindern am Rack. Nutzen Sie einen dritten Kabelbinder, um überschüssiges Kabel in der Nähe des Netzteils zu sichern.
7. Um Antennenkabel an der Vorderseite anzuschließen, entfernen Sie die vorgestanzten Abschnitte an den vorgesehenen Stellen mit einem Schraubendreher und Hammer (Kabel nicht enthalten).

Bitte stellen Sie eine ordnungsgemäße Belüftung gemäß den Richtlinien des Netzwerkgeräteherstellers sicher.

PACKUNGSINHALT

1 Rackmount
3 Kabelbinder
2 Schrauben
2 Klettbänder
6 Ethernet-Kabel
1 USB-Kabel
1 RJ45-Keystone

Gerät nicht enthalten

BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMWELT, RECYCELN SIE, WO ES MÖGLICH IST

FRAGEN

E-Mail an support@rackmount.it oder kontaktieren Sie Ihren Wiederverkäufer.